



Терминал Smart LTE
Краткое руководство

Обзор устройства



Перед использованием

(Необязательно) Установка SIM-карты и карты Micro SD

1. Разблокируйте защелку и снимите крышку аккумуляторного отсека.



ПРИМЕЧАНИЕ

Крышка аккумуляторного отсека плотно закреплена для обеспечения оптимальной водонепроницаемости. Рекомендуется снимать крышку аккумуляторного отсека с помощью инструментов.


2. Откройте крышку слота для карт.
3. Установите SIM-карту и карту Micro SD.
4. Верните на место крышку слота для карт.



Установка аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

- Используйте рекомендованный аккумулятор, чтобы избежать риска взрыва.
 - Использованные аккумуляторы необходимо утилизировать согласно инструкции «Меры предосторожности при утилизации», приведенной в буклете с информацией о технике безопасности.
-
1. Вставьте аккумулятор в гнездо.
 2. Закройте крышку аккумуляторного отсека, надавив на нее.
 3. Сдвиньте защелку аккумулятора в заблокированное положение.



Присоединение зажима для крепления к ремню



Подключение аудиоаксессуаров

Откройте крышку разъема для дополнительных аудиоустройств и вставьте аудиоустройство в разъем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы обеспечить оптимальную защиту от влаги и пыли, закройте крышку после извлечения аудиоустройства.



Зарядка аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

- Для зарядки аккумулятора следует использовать рекомендованное зарядное устройство.
- Перед подзарядкой ознакомьтесь с документом *Буклет с информацией о технике безопасности*.
- Остаточный заряд литий-ионного аккумулятора не превышает 30 % согласно правилам перевозки новых литиевых аккумуляторов, утвержденным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите терминал к адаптеру питания, портативному зарядному устройству или компьютеру с помощью USB-кабеля.

Чтобы определить состояние зарядки, проверьте пиктограмму аккумулятора или процент, отображаемый на ЖК-дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы обеспечить оптимальную защиту от влаги и пыли, закройте крышку USB-порта после зарядки терминала.


Основные операции

Включение и выключение радиостанции

Чтобы включить терминал, когда он выключен, нажмите и

удерживайте кнопку  в течение двух секунд.

Чтобы выключить терминал, когда он включен, нажмите и

удерживайте кнопку  в течение двух секунд, а затем выберите **Выключить**.

Регулировка громкости

Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку **Громкость +**.


Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку **Громкость -**.

Включение и отключение спящего режима

Чтобы перевести экран в спящий режим, когда он включен, нажмите **СК**.


Чтобы вывести экран из спящего режима, когда он выключен, нажмите любую кнопку на клавиатуре.

Включение и выключение фонарика

Чтобы включить или выключить фонарик, нажмите и удерживайте кнопку .

Настройка программируемой кнопки

На терминале кнопка **СК** является программируемой. Чтобы запрограммировать кнопку в качестве кнопки быстрого доступа к


функциям терминала, перейдите в раздел  > **Программируемая кнопка** и выберите функцию.

Подключение к Интернету

Можно подключиться к Интернету, используя мобильную сеть или сеть WLAN.


Для подключения к мобильной сети установите SIM-карту и активируйте услугу мобильной передачи данных.

Для подключения к сети WLAN выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел  > **WLAN** и включите сеть WLAN.
2. Выберите одну из перечисленных сетей.
Если требуется пароль, введите его и выберите **Подключиться**.

Просмотр информации об устройстве

Чтобы просмотреть такую информацию, как состояние, модель и

версия устройства, перейдите в раздел  > **О телефоне**.

Служба PoC

Служба Push-to-Talk over Cellular (PoC) обеспечивает прямую связь с одним человеком или группой людей в общедоступной сети с более широким покрытием.



ПРИМЕЧАНИЕ

Эта служба доступна, только если на терминале установлено приложение PoC.

Можно открыть меню PoC, чтобы инициировать вызов.

1. Откройте приложение PoC.
2. Выберите абонента.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **PTT**, затем говорите.

Можно принять вызов без каких-либо операций.

Подробные сведения о функциях и доступных возможностях смотрите на нашем веб-сайте <http://www.hytera.com> или в *руководстве пользователя* (отсканируйте QR-код, чтобы скачать его).



Hytera

является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera Communications Corporation Limited.

© Hytera Communications Corporation Limited, 2019 г. Все права защищены.

Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Китайская

Народная Республика

Почтовый индекс: 518057

<http://www.hytera.com>

160417714 160517982 190737024



5 202010061636A